



Описание

CM-RX-D – приемник аудиосигналов и преобразователь в Dante с передачей сигналов LED-управления для микрофонных массивов CM Array 2 Dante. Последовательная шина: 1xRJ45 (сигнал), выход: 2xRJ45 Dante.

- Готовая система состоит из микрофонных массивов, передатчиков и приемника
- На каждый микрофонный массив требуется 1 передатчик CM-TX-D, приемник CM-RX-D поддерживает подключение до 4 передатчиков, соединенных цепочкой
- Поддерживает до 12 каналов Dante. 1 микрофонный массив занимает 3 канала
- Питается по PoE (IEEE 802.3af class 3) от сетевого коммутатора или PoE-инжектора
- Подача питания по кабелю витой пары организуется в одном из двух режимов: передается по одному кабелю с данными или по отдельным
- Дублирующие порты Dante для резервирования
- Для организации подключений используются следующие кабели:
 - Передатчик – приемник: витая пара CAT5e/6 до 10 м (приобретается отдельно)
 - Приемник – сетевой коммутатор: витая пара CAT5e/6 до 100 м (приобретается отдельно)

Сфера применения

- Переговорные комнаты
- Конференц-залы и залы для совещаний
- Центры обучения персонала
- Лекционные залы
- Залы суда
- Телемедицина

Технические характеристики

Входы	1 – цифровое аудио, разъем RJ45 (розетка)
Выходы	2 – Dante, разъем RJ45 (розетка)
Число каналов Dante	12 входных
Кабель для организации линии передачи	витая пара CAT5e/6 (24 AWG)
Индикация	питание, статус
Диапазон рабочих температур	+5...+40 °C
Питание	PoE
Стандарты PoE	IEEE 802.3af PoE (class 3)
Потребляемая мощность	8,5 Вт с 4 микрофонными массивами
Габаритные размеры (ШхГхВ)	172 x 163 x 43 мм
Масса	0,612 кг

С этим товаром покупают

Передатчики интерфейсных сигналов



CM-TX-D

Передатчик аудиосигналов для CM Array 2 Dante с приемом сигналов LED-управления



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.