

Комплект CM Array2/W Bundle C

Комплект из 3-х белых потолочных микрофонных массивов с выходом Dante, 3-х передатчиков и приемника

ClearOne

Артикул: C000017727



CM-TX-D

C000017721

Передатчик аудиосигналов для CM Array 2 Dante с приемом сигналов LED-управления

Предзаказ



3 ×

CM Array2/W

C000017034

Микрофонный массив (3 капсулы) II поколения, всенаправленный (360°).

В наличии



3 ×



CM-RX-D

C000017722

Приемник аудиосигналов и преобразователь в Dante для CM Array 2 Dante с передачей сигналов LED-управления

Backorder



× 1

Описание

CM Array2/W Bundle C – комплект из 3 микрофонных массивов CM Array2/W белого цвета с выходом Dante (9 каналов), 3 передатчика аудиосигналов по CAT6 CM-TX-D, 1 приёмник аудиосигналов по CAT6 и преобразователь в Dante CM-RX-D.

- Интегрируется с любой системой, способной принять и обработать сигнал Данте.
- 3 микрофонных элемента массива взяты до 3 лучей с круговым охватом
- Оптимизирован для разборчивого приема речи
- Полная защита от радиопомеха
- Интерфейс Dante до 12 каналов

- Адаптивная технология управления через Converge PRO
- Гибкая система монтажа: непосредственно к потолку или на регулируемом кабеле-подвесе длиной до 2000 мм.
- Светодиодная индикация постоянного питания и мьютирования
- Отключаемая подсветка на корпусе микрофонного массива
- Большая область приема звуковых сигналов
- Элегантный внешний вид, отлично смотрится в любом интерьере
- Разместиться рядом с акустическими батареями, минимальное расстояние — 600 мм.
- Для достижения хорошего приема максимальное расстояние от микрофонной массы до спикера не должно превышать 2440 мм.
- Микрофоны пронумерованы для удобства работы
- Совместимость с DSP-микшерами ClearOne, например CONVERGE Pro 2, и поставщиками компонентов
- Подача питания по кабелю витой парой PoE (IEEE 802.3af класс 3) на приемник CM-RX-D включается в одном из двух режимов: метод по одному кабелю с данными или по отдельным
- На каждый микрофонный массив требуется 1 передатчик CM-TX-D, приемник CM-RX-D, разъемы для подключения до 4 передатчиков, соединительных цепочек.
- Для организации подключенного комплекта использовались следующие кабели:
 - Микрофон — передатчик: специальный кабель длиной до 2 м (в комплекте)
 - Передатчик — передатчик/приемник: витая пара CAT5e/6 до 10 м (приобретается отдельно)
 - Приемник — сетевой коммутатор: витая пара CAT5e/6 до 100 м (приобретается отдельно)
 - Сетевой коммутатор — DSP-микшер Dante: витая пара CAT5e/6 до 100 м (приобретается отдельно)

Сфера применения

- Переговорные комнаты
- Конференц-залы и залы для совещаний
- пресс-центры
- Центры обучения персонала
- Лекционные залы
- Залы судов
- Телемедицина

Технические характеристики

Число каналов	3 массива = 9 каналов
Микрофон	CM Array2
Число капсулей в микрофоне	3
Transducer Principle	конденсаторный электретный
Microphone Directivity	beamforming (up to 3)
Звуковая схема	моно
Sensitivity	-37 дБ при 1 кГц (0 дБ = 1 В/Па)
Частотный диапазон микрофона	70 Гц – 20 кГц
Импеданс микрофона	200 Ом
Максимальный уровень звукового давления	120 дБ
Signal to Noise Ratio	> 74 дБ (А-взвешенное, 1 кГц/1 Па)
Динамический диапазон	80 дБ (1 кГц / макс. УЗД)
Диапазон рабочих температур	+5...+40 °С
Фантомное питание	9 В
Габаритные размеры (øхД)	42 x 84 мм в сборе без кабеля 42 x 2084 мм в сборе с кабелем 2 м
Длина кабеля	2 м
Weight	0.17 кг

Модель	CM-TX-D
Передатчик	CM-TX-D
Входы	1 – микрофонный, разъем RJ45 (розетка) 1 – цифровое аудио, разъем RJ45 (розетка)
Выходы	1 – цифровое аудио, разъем RJ45 (розетка)
Индикация	питание
Кабель для организации линии передачи	витая пара CAT5e/6 (24 AWG)
Диапазон рабочих температур	+5...+40 °C
Power	PoE
Size (WxDxH)	102 x 93 x 35 мм
Weight	0,204 кг
Приемник	CM-RX-D
Входы	1 – цифровое аудио, разъем RJ45 (розетка)
Выходы	2 – Dante, разъем RJ45 (розетка)
Индикация	питание, статус
Кабель для организации линии передачи	витая пара CAT5e/6 (24 AWG)
Диапазон рабочих температур	+5...+40 °C
Power	PoE
Стандарты PoE	IEEE 802.3af PoE (class 3)
Потребляемая мощность	8,5 Вт с 4 микрофонными массивами
Size (WxDxH)	172 x 163 x 43 мм
Weight	0,612 кг

Аналоговый

	CM Array2 Bundle A ClearOne Комплект из потолочного микрофонного массива с выходом Dante, передатчика и приемника
	CM Array2 Bundle B ClearOne Комплект из 2 потолочных микрофонных массивов с выходом Dante, 2 передатчиков и приемника
	CM Array2 Bundle D ClearOne Комплект из 4 потолочных микрофонных массивов с выходом Dante, 4 передатчиков и приемника

— Для уточнения цены, пожалуйста, свяжитесь с нами.