

CM Array2/B-A Bundle D

Комплект из 4 черных потолочных микрофонных массивов с аналоговым выходом, 4 передатчиков и приемника

ClearOne

Артикул: C000017045



CM-RX
C000017037

Приемник аудиосигналов с передачей сигналов LED-управления для микрофонных массивов CM Array 2.

Под заказ



× 1

CM Array2/B
C000017035

Микрофонный массив (3 капсуля) II поколения, всенаправленный (360°).

Под заказ



× 4



CM-TX

Передатчик аудиосигналов с приемом сигналов LED-

В наличии



× 4



Описание

CM Array2/B-A Bundle D – комплект из 4 микрофонных массивов CM Array2/B черного цвета с аналоговым выходом (12 каналов), 4 передатчиков аудиосигналов по CAT5e CM-TX, 1 приемника аудиосигналов из CAT5e и преобразователя в miniPhoenix 3-pin CM-RX.

- Интегрируется с любой системой, способной принять и обработать балансный аналоговый сигнал
- 3 микрофонных элемента массива образуют до 3 лучей с круговым охватом
- Оптимизирован для разборчивого приема речи
- Полная защита от радиопомех
- Приемник поддерживает до 12 каналов
- Адаптивная технология управления через Converge PRO
- Гибкая система монтажа: непосредственно к потолку или на регулируемом кабеле-подвесе длиной до 2000 мм
- Светодиодная индикация наличия питания и мьютирования
- Отключаемая подсветка на корпусе микрофонного массива
- Большая область приема звуковых сигналов
- Элегантный внешний вид, отлично смотрится в любом интерьере
- Может размещаться рядом с акустическими системами, минимальное расстояние – 600 мм
- Для достижения хорошего приема максимальное расстояние от микрофонного массива до спикера не должно превышать 2440 мм
- Микрофоны пронумерованы для удобства работы
- Совместимость с DSP-микшерами ClearOne, например CONVERGE Pro 2, и сторонних производителей
- На каждый микрофонный массив требуется 1 передатчик CM-TX-D, приемник CM-RX-D поддерживает подключение до 4 передатчиков, каждый из которых подсоединяются по отдельной линии
- Для организации подключений комплекта используются следующие кабели:
 - Микрофон – передатчик: специальный кабель длиной до 2 м (в комплекте)
 - Передатчик – приемник: витая пара CAT5e/6 до 60 м (приобретается отдельно)
 - Приемник – DSP-микшер: балансный аудиокабель (приобретается отдельно)

Сфера применения

- Переговорные комнаты
- Конференц-залы и залы для совещаний
- Пресс-центры
- Центры обучения персонала
- Лекционные залы
- Залы суда
- Телемедицина

Технические характеристики

Число каналов	4 массива = 12 каналов
Микрофон	CM Array2
Число капсулей в микрофоне	3
Принцип преобразования	конденсаторный электретный
Направленность	изменяемая (до 3 лучей)
Звуковая схема	моно
Чувствительность	−37 дБ при 1 кГц (0 дБ = 1 В/Па)
Частотный диапазон микрофона	70 Гц – 20 кГц
Импеданс микрофона	200 Ом
Максимальный уровень звукового давления	120 дБ
Отношение сигнал / шум	> 74 дБ (А-взвешенное, 1 кГц/1 Па)
Динамический диапазон	80 дБ (1 кГц / макс. УЗД)
Диапазон рабочих температур	+5...+40 °С
Фантомное питание	9 В
Габаритные размеры (øхД)	42 x 84 мм в сборе без кабеля 42 x 2084 мм в сборе с кабелем 2 м
Длина кабеля	2 м
Масса	0,17 кг
Передатчик	CM-TX
Входы	1 – микрофонный, разъем RJ45 (розетка)
Выходы	1 – аналоговое аудио, разъем RJ45 (розетка)
Удлинение по витой паре ⓘ	до 60 м
Кабель для организации линии передачи	витая пара CAT5e/6 (24 AWG)
Диапазон рабочих температур	0...+40 °С
Питание	PoE
Габаритные размеры (ШхГхВ)	102 x 93 x 35 мм
Масса	0,185 кг
Приемник	CM-RX

Входы	4 – аналоговое аудио, разъем RJ45 (розетка) 8 – GPI/O, клеммный блок
Выходы	4 – балансное аудиостерео, клеммный блок
Импеданс выходной	200 Ом
Удлинение по витой паре 	до 60 м
Кабель для организации линии передачи	витая пара CAT5e/6 (24 AWG)
Диапазон рабочих температур	0...+40 °C
Питание	9 В, 500 мА
Габаритные размеры (ШхГхВ)	172 x 103 x 43 мм
Масса	0,37 кг

Аналоги



CM Array2-A Bundle A

ClearOne

Комплект из потолочного микрофонного массива с аналоговым выходом, передатчика и приемника



CM Array2-A Bundle B

ClearOne

Комплект из 2 потолочных микрофонных массивов с аналоговым выходом, 2 передатчиков и приемника



CM Array2-A Bundle C

ClearOne

Комплект из 3 потолочных микрофонных массивов с аналоговым выходом, 3 передатчиков и приемника

 Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.