


## 102MX

Двухканальный микшер звуковых сигналов

Kramer

Артикул: KR00000354

 Оборудование данного бренда имеет [дифференцированные сроки гарантии](#)



### Описание

102MX – высококачественный микшер звуковых сигналов. Он смешивает два звуковых сигнала – стереосигнал линейного уровня и моносигнал микрофонного или линейного уровня. Пользователь может выбрать тип микрофона: конденсаторный, работающий от источника постоянного тока, или динамический.

## Технические характеристики

Входы	1 – микрофонный / линейный: аудиостерео, разъем Jack 6,3 мм (розетка) 1 – аудиостерео, разъемы 2xRCA (розетка)
Выходы	1 – аудиостерео, разъемы 2xRCA (розетка)
Полоса пропускания аудио	100 кГц (-3 дБ)
Уровень усиления	микрофон: -12...68,5 дБ линия 1: -12...+8,8 дБ линия 2: -12...+14 дБ
Дифференциальная фаза	0,05°
Отношение сигнал / шум	69 дБ
КНИ + шум	0,018 % (1 кГц)
Коэффициент второй гармоники	0,002 %
Фантомное питание	48 В
Питание	12 В, 40 мА
Габаритные размеры (ШxГxВ)	120 x 75 x 25 мм
Размер корпуса	TOOLS
Монтаж в 19" стойке	опциональный адаптер
Масса	0,25 кг

 Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.